narbutas

BOXI

Informations techniques



Autres documents disponibles pour ce produit


Guide d'entretien des produits NARBUTAS

Norme de qualite

EN 14073-2:2004
EN 14073-3:2004
EN 14074:2004

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie



Informations techniques

Corps

MFC (mélamine) 16 mm avec chants 1 mm ;
MFC (mélamine) 18 mm avec chants 1 mm ;
MFC (mélamine) 25 mm avec chants 2 mm (uniquement pour H = 740 mm en haut et H = 1090 mm au centre en haut).
Type de poignées Z

Tiroir coulissant (1)

MFC (mélamine) 18 mm avec chants 1 mm (sauf le caisson Tower de classement et les caissons Tower de 360 mm de largeur, certaines parties sont en mélamine de 16 mm) ;
Fonction de fermeture douce ;
Verrouillable ;
Charge maximale - 50 kg ;
Le plumier en plastique est intégré dans la tablette supérieure

Pieds

Quatre pieds réglables en plastique, H = 23 mm (+10 mm) ;
1 roulette Ø80 mm (en caoutchouc thermoplastique, non marquant).

Portes coulissantes

En contreplaqué de 10 mm avec lamifié, chants - laqués ;
Sans poignées (simples découpes) ;
Profil de glissière en plastique blanc.

Tiroirs à fichiers intérieurs

MFC (mélamine) 12 mm avec chants 1 mm ;
Glissières à roulement à billes à extension complète, visibles ;
Hauteur - 280 mm, profondeur - 350 mm, largeur - 646 mm ;
Ouverture pratique sans poignées.

Tiroirs personnels intérieurs

MFC (mélamine) 12 mm avec chants 1 mm ;
Glissières à roulement à billes à extension complète, visibles ;
Hauteur – 120 mm profondeur – 300 mm, largeur – 450 mm ;
Ouverture pratique sans poignées.

Étagères métalliques fixes (2)

En tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur ;
Métal revêtu à la poudre ;
Fixées avec des vis.

Chargeur rapide USB

Un chargeur rapide double USB A + C intégré dans le panneau arrière du boîtier ;
Cordon d'alimentation câblé GST18-3 800 mm ;
Longueur du câble : 3 m ;
Dimensions : Ø74x50 mm ;
Câble standard : UK, EU, CH, FR, US ;
La lettre R signifie que si le port est endommagé, vous pouvez le changer sans remplacer l'intégralité de la prise ;
Plastique noir.

Prise de courant

1 prise de courant alternatif 100 - 230 V ;
Cordon d'alimentation câblé GST18-3 800 mm ;
Longueur du câble : 3 m ;
Dimensions : Ø74x50 mm, trou pour prise de diamètre 60 mm ;
Normes de prises de courant : UK, EU, CH, FR, US ;
Plastique noir.

Crochet pour les vêtements (3)


Dimensions : 20x28, H=62 mm ;
Métal revêtu de poudre ;
Fixé avec des vis.

Inserts en feutre (4)


Pour les caissons Tower avec tablettes métalliques ;
2 tailles : 671x198x2 mm, 450x343x2 mm ;
Convient pour ERA, LUCIA, VELITO PRESTO, SYNERGY ;
Facultatif, à commander séparément.

En option



Bloc tiroirs (1)


Étagères en métal (droite / centre) (2)


Crochet en métal pour vêtements (3)


Inserts en feutre (4)


Passe-partout



Clé de retrait



Serrure cylindrique avec 2 clés


La gamme

Caissons*


* Option gauche ou droite








Bibliothèque



Jardinière



Informations complémentaires




Fixation de bibliothèque ou de jardinière. Pour fixer une bibliothèque ou une jardinière sur le caisson Tower, veuillez utiliser des autocollants et suivre le schéma de montage (inclus dans l'emballage).




Entretien de la jardinière. Veuillez noter que la partie intérieure de la jardinière n'est pas protégée contre l'humidité. Nous vous recommandons d'utiliser les instructions de nettoyage et d'entretien de la mélamine.


Changement des côtés du caisson Tower. Vous pouvez permuter le côté intérieur du mur de la droite vers la gauche ou inversement pour les caissons Tower universels et les caissons Tower assemblés à droite ou à gauche. Veuillez utiliser les raccords spéciaux et suivre le schéma de montage (inclus dans l'emballage).



Gestion du câble du port USB / prise d'alimentation.



Fermé



Ouvert

Position de fixation des accessoires

Position de fixation (Tablette métallique, côté droit)






* Convient uniquement pour l'étagère supérieure




*Si vous décidez de changer les côtés vers la droite ou vers la gauche, vous devrez réassembler les étagères.

Position de fixation (Tablette métallique, centrale)






*Si vous décidez de changer les côtés vers la droite ou vers la gauche, vous devrez réassembler les étagères.

Position de fixation (Crochet en metal)



Position de fixation (Boîte à tiroirs)



